

Выключатель нагрузки с предохранителями NH



MN ST 00

- Выключатель-разъединитель под предохранители 160 А, NH 00,
- для монтажа на монтажной панели

- Для замены и последующего дооснащения корпусов предохранителей Mi
- Высота: 176 мм x Ширина: 106 мм
- Подключение: 1,5–70 мм², Cu, провода круглого сечения
Подключение гибкой шины Mi VS 100/160

Номинальное напряжение	$U_n = 690$ В перем. тока
Момент затяжки клеммы	3,0 Нм подключение с помощью клемм со скобами
высота	176 мм
ширина	106 мм
Вес:	0,7 кг